

МИКСЕРЫ-УСИЛИТЕЛИ

Микшеры-Усилители серии МА

Универсальные микшеры усилители для систем проигрывания музыки и оповещения.

МА60, МА120 & МА240

Универсальные микшеры-усилители, которые широко используются в различных системах проигрывания фоновой музыки, системах оповещения и вызова. Универсальная структура модулей, возможность микширования аудио, различные разъемы входов и выходов. Не требует профессиональной установки. Микрофонные входы, фантомное питание, подключение телефонной линии расширяет область применения этих высококачественных микшеров усилителей.



МА240



МА60



МА120



Технические характеристики	МА60	МА120	МА240
Выходная мощность	60 Вт	120 Вт	240 Вт
Потребляемая мощность AC	160 Вт	360 Вт	600 Вт
Потребляемая мощность DC	90 Вт	175 Вт	310 Вт
Потребление в реж ожидания	20 Вт	25 Вт	30 Вт
Напряжение питания	~ 230 В / 50 Гц or 24 В DC		
Выходы	Низкоомные - 4 Ом (Phoenix), Высокоомные - 100 В, 70 В, 25 В (Phoenix)		
Входы	Microphone: - 63 dBu, 10 кОм, Разъем - Combi XLR Line: - 0 dBu, 10 кОм, Разъем - Combi XLR AUX: Переключение 18 dBu, 12 dBu, 8 dBu, Импеданс 10 кОм, Разъем - Стерео RCA:		Microphone: - 50 dBu, 10 кОм, Разъем - Combi XLR Line: - 8 dBu, 10 кОм, Разъем - Combi XLR AUX: - 4 dBu, 10 кОм, Разъем - Стерео RCA:
Частотные характеристики	50 Гц - 15 кГц	50 Гц - 15 кГц	80 Гц - 16 кГц
КНИ	< 2 %	< 2 %	1 %
Отношение сигнал/шум	> 70 дБ	> 70 дБ	80 дБ
Тембр	Bass ± 10 дБ, Treble ± 10 дБ	Bass ± 10 дБ, Treble ± 10 дБ	Bass ± 10 дБ, Treble ± 10 дБ
Управление	уровень на входе, переключатель усиление на входе/фантомное питание, настройка частот, громкость		
Индикация	Питание, уровень на выходе		
Размеры	420 мм x 88 мм x 280 мм	420 мм x 88 мм x 280 мм	420 мм x 88 мм x 330 мм
Вес	9,3 кг	10 кг	12,8 кг
Монтаж	19" стойка		
Цвет	Черный (RAL 9017)	Черный (RAL 9017)	Черный (RAL 9017)